Revalco

Fast select table (RV40N 9~85)

Modelo			RV40N-9	RV40N-12	RV40N-18	RV40N-22
Contactores tripolares						
Bobina AC			RV40N-9	RV40N-12	RV40N-18	RV40N-22
Bobina DC			RV40P-9	RV40P-12	RV40P-18	RV40P-22
IEC–60947 CE	Carga AC1		25A	25A	40A	40A
	Carga AC3	200~240V	2.5KW 11A	3.5KW13A	4.5KW18A	5.5KW 22A
		380~440V	4KW 9A	5.5KW12A	7.5KW18A	11KW 22A
		500~550V	4KW 7A	7.5KW12A	7.5KW13A	15KW 22A
		690V	4KW 5A	7.5KW 9A	7.5KW 9A	15KW 18A
UL508	Continuous current(ith)		20A	25A	30A	32A
	Motor monofásico	115V	0.5HP	0.5HP	1HP	2HP
		230V	1Hp	2Hp	3Hp	3Hp
	Motor trifásico	200V	2HP	3HP	5HP	7.5HP
		230V	2HP	3HP	5HP	7.5HP
		460V	5HP	7.5HP	10HP	10HP
		575V	7.5HP	10HP	15HP	15HP
Tamaño Nema			00	00	0	0
Aux. contactos			 Montaje superior de 2 polos		 Montaje superior de 4 polos	 Montaje lateral de 2 polos
Contactores de cuatro polos						
Bobina AC			RV40N-9/4	RV40N-12/4	RV40N-18/4	RV40N-22/4
Bobina DC			RV40P-9/4	RV40P-12/4	RV40P-18/4	RV40P-22/4
AC1(A)			20	20	25	32

Relé de sobrecarga

Tipo bimetal RV41	 RV41-22	Corriente nomial (A) 0.1–0.16 4–6 0.16–0.25 5–8 0.25–0.4 6–9 0.4–0.63 7–10 0.63–1 9–13 1–1.6 12–18 1.6–2.5 16–22 2.5–4  Unidad de montaje independiente
Clase 10A — Tipo de protección de falla de fase	RV41-22/4	
Clase 10A — Tipo estándar	RV41-22/3	
Clase 20A — Retrasar el tipo de ruptura	RV41-22/L	

Tabla de selección rápida (RV40N 9 ~ 85)

RV40N-32	RV40N-40	RV40N-50	RV40N-65	RV40N-75	RV40N-85
					
RV40N-32	RV40N-40	RV40N-50	RV40N-65	RV40N-75	RV40N-85
RV40P-32	RV40P-40	RV40P-50	RV40P-65	RV40P-75	RV40P-85
50A	60A	80A	100A	110A	135A
7.5KW 32A	11KW 40A	15KW 55A	18.5KW 65A	22KW 75A	25KW 85A
15KW 32A	18.5KW 40A	22KW 50A	30KW 65A	37KW 75A	45KW 85A
18.5KW 28A	22KW 32A	30KW 43A	33KW 60A	37KW 64A	45KW 75A
18.5KW 20A	22KW 23A	30KW 28A	33KW 35A	37KW 42A	45KW 45A
45A	50A	70A	80A	90A	100A
2HP	3HP	3HP	5HP	5HP	7.5HP
5Hp	5Hp	7.5Hp	10Hp	15Hp	15Hp
7.5HP	10HP	10HP	15HP	20HP	25HP
10HP	10HP	15HP	20HP	25HP	30HP
20HP	25HP	30HP	40HP	50HP	50HP
20HP	25HP	30HP	40HP	50HP	50HP
1	1	2	2	2	3


Montaje superior de 2 polos


Montaje superior de 4 polos


Montaje lateral de 2 polos.

					
RV40N-32/4	RV40N-40/4	RV40N-50/4	RV40N-65/4	RV40N-75/4	RV40N-85/4
RV40P-32/4	RV40P-40/4	RV40P-50/4	RV40P-65/4	RV40P-75/4	RV40P-85/4
50	60	80	100	110	135


RV41-40

Corriente nominal (A)

4–6	12–18
5–8	16–22
6–9	18–26
7–10	24–36
9–13	28–40


Unidad de montaje independiente


RV41-85

Corriente nominal (A)

7–10	28–40
9–13	34–50
12–18	45–65
16–22	54–75
18–26	63–85
24–36	


Unidad de montaje independiente

RV41-40/4	RV41-85/4
RV41-40/3	RV41-85/3
RV41-40/L	RV41-85/L